

Digilab Digital I/O 1, Rev B to Digilab D2XL

DIO1B Pin	Signal	D2XL Pin	Signal	FPGA Pin
A1		B39	B39	88
A2		B40	B40	18
A3		B37	B37	64
A4		B38	B38	42
A5		B35	B35	3
A6		B36	B36	76
A7		B33	B33	5
A8		B34	B34	4
A9		B31	B31	7
A10		B32	B32	6
A11		B29	B29	11
A12		B30	B30	10
A13		B27	B27	13
A14		B28	B28	12
A15		B25	B25	20
A16		B26	B26	19
A17		B23	B23	22
A18		B24	B24	21
A19		B21	B21	26
A20		B22	B22	23
A21		B19	B19	28
A22		B20	B20	27
A23		B17	B17	30
A24		B18	B18	29
A25		B15	B15	40
A26		B16	B16	31
A27		B13	B13	43
A28		B14	B14	41
A29		B11	B11	46
A30		B12	B12	44
A31	BLU	B9	B9	48
A32	PS2D	B10	B10	47
A33	GRN	B7	B7	50
A34	PS2C	B8	B8	49
A35	RED	B5	B5	54
A36	HS	B6	B6	51
A37	VCC	B3	VCC	
A38	VS	B4	B4	56
A39	GND	B1	GND	
A40	VU	B2	VU	

DIO1B Pin	Signal	D2XL Pin	Signal	FPGA Pin
B1	CA	A39	A39	58
B2	SW1	A40	A40	57
B3	CB	A37	A37	60
B4	SW2	A38	A38	59
B5	CC	A35	A35	63
B6	SW3	A36	A36	62
B7	CD	A33	A33	66
B8	SW4	A34	A34	65
B9	CE	A31	A31	74
B10	SW5	A32	A32	67
B11	CF	A29	A29	77
B12	SW6	A30	A30	75
B13	CG	A27	A27	79
B14	SW7	A28	A28	78
B15	DP	A25	A25	83
B16	SW8	A26	A26	80
B17	BTN2	A23	A23	85
B18	BTN1	A24	A24	84
B19	BTN4	A21	A21	87
B20	BTN3	A22	A22	86
B21	A1	A19	A19	94
B22	LD1	A20	A20	93
B23	A2	A17	A17	96
B24	LD2	A18	A18	95
B25	A3	A15	A15	100
B26	LD3	A16	A16	99
B27	A4	A13	A13	103
B28	LD4	A14	A14	102
B29		A11	A11	113
B30	LD5	A12	A12	112
B31		A9	A9	115
B32	LD6	A10	A10	114
B33		A7	A7	118
B34	LD7	A8	A8	117
B35	BTN5	A5	A5	121
B36	LD8	A6	A6	120
B37	VCC	A3	VCC	
B38	LDG	A4	A4	122
B39	GND	A1	GND	
B40	VU	A2	VU	